

Паспорт Гирлянда из сигнальных фонарей ФС-12.1 / ФС-3 (для вставки в дорожный блок)



Описание и назначение

Гирлянда из сигнальных фонарей Ф-12.1 / ФС-3 (для вставки в дорожный блок), далее - Гирлянда, – предназначена для информирования участников дорожного движения об условиях движения на дорогах и улицах. Гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС-12.1 или ФС-3 (для вставки в дорожный блок).

Если один из фонарей перегорит, остальные продолжат работать.

Благодаря использованию светодиодов в качестве основного источника освещения изделие обладает малым энергопотреблением.

Технические характеристики:

Габаритные размеры одного фонаря: Диаметр – 90 мм.

Масса – 150 гр.

Напряжение питания: 12В.

Потребляемая мощность: 0,72 Вт.

Класс защиты: IP 54.

Питающий провод марки ШВВП: 2х0,75.

Диапазон рабочих температур: от - 40°С до + 50°С.

Режим свечения: постоянный.

Источник света: светодиоды с хроматическим свечением под цвет плафона (красный).

Шаг между фонарями (м):

○ - 1м	○ -2м	○ -3м	○ -4м	○ -5м	○ -6м	○ -10м
○ -1,5м	○ -2,5м	○ -3,5м	○ -4,5м	○ -5,5м	○ -8м	○ -15м

Состав изделия:

В состав Гирлянды входят: фонарь сигнальный ФС-12.1 или ФС-3 (для вставки в дорожный блок), провод марки ШВВП 2х0,75, зажимы типа «крокодил» - 2 шт. (для подключения к питающему устройству)

Плафон - полупрозрачный полипропилен, окрашенный в красный цвет, устойчив к УФ излучению.

Корпус - белый (черный), ударопрочный, морозостойкий полипропилен.

Все соединения в гирлянде выполнены пайкой и заизолированы дополнительно ПВХ изолентой.

Комплект поставки:

Гирлянда, концевой фонарь, «хвост» для подключения длиной 2 метра, паспорт изделия.

Изделие может дополнительно комплектоваться согласующим устройством (для подключения к питающей сети 220В) и/или специальным контроллером (для обеспечения мигающего режима работы).

Правила эксплуатации:

Подключение:

Установить и закрепить Гирлянду. Подключить источник питания (12В) или блок питания (согласующее устройство). Подключить заземление (при питании от блока питания 220/12В).

Техника безопасности:

Перед подключением Гирлянда должна быть надежно закреплена и заземлена.

Внимание! Подключение напряжение более 12В без блока питания может привести к поломке Гирлянды. Прикреплять к Гирлянде прочие предметы запрещено.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний разделов «Правила эксплуатации».

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения указаний в разделе «Правила эксплуатации», использование изделия не по назначению;
- механических повреждений изделия и его комплектующих;
- изменения комплектации, либо самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовителем;
- обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №.....

Продавец

Дата продажи

место
для
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб». Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции. Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)
info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.